



### 产品功能

适用于二次开发，回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况监测。

### 产品特点

- 提供传感器和 PCB 模块，便于用户二次开发接地电阻在线监测产品。
- 非接触测量技术，安全可靠，安装简易。接地引下线直接穿过检测仪穿孔，绝不影响防雷接地效果和设施的正常运行。
- 配有 RS485（支持 MODBUS-RTU 通讯协议）或 GPRS 通讯模块，与用户计算机连接，实现远程实时监测。

### 技术规格

功 能	ETCR2800N 内置式接地电阻在线检测仪	
测 量 范 围	量程: 0.01 Ω ~ 200 Ω ; 分辨力: 0.001 Ω	
输出范围	0.00 Ω ~ 200 Ω	
精 度	±2%rdg±3dgt (20℃±5℃, 70%RH 以下)	
电 源	6VDC~9VDC, 50mA Max. (外部供电)	
质 量	约 680g	
传感器尺寸	110mm×80mm×55mm	
传感器穿孔尺寸	65mm×36mm	
PCB 尺寸	122mm×56mm	
连 接 线	1 条, 长 1 米(5 芯线)	
安 装 要 求	传感器及电路板需要置于其它防护箱内	
单次测量时间	约 0.5 秒	
PCB 接口	J1: 信号输出、电源输入接口	J2: 传感器与 PCB 连接口
J1 标识	P+: 电源输入正 P-: 电源输入地 GND: 信号地, 与电源输入地(P-)短接	R+: 信号输出正 R-: 信号输出负
J2 标识	I+、I-电流线圈接口 GND: 共地	U+、U-电压线圈接口
通 讯 方 式	RS485 (支持 MODBUS-RTU 通讯协议) 或 GPRS 通讯 (选购)	
溢 出 指 示	显示值大于 200 Ω 时, 通讯发送“OL Ω”指令	
防 爆 标 志	Ex ia II BT3Ga, (防爆合格证号: CE18.2332X)	
外 部 磁 场	<40A/m	
外 部 电 场	<1V/m	
换 档	全自动换档	
随机附件	传感器: 1 件; PCB 模块: 1 件; 连接线: 1 条	