

CS9950/CS9950A 程控接地电阻测试仪

CS9950/CS9950A 程控接地电阻测试仪安全性能:

- 工作电源电压 110V/220V, 50Hz/60Hz 可选。测试仪在开机自动检测输入电源是否按 N、L、G 的接法接线测试仪给出提示信息。
- 恒流输出, 输出电流稳定度在 1% 范围内, 避免因输入电源电压的不稳定或负载变动引起的测试结果不准确。
- 采用线性功放进行功率放大, 波形失真度优于 1%。
- 符合安规规定的波峰因数必须在 1.3~1.5 范围内。输出电流频率范围为 40.0~400.0Hz。可满足用户的需求。
- 具有键盘锁, 防止操作者修改测试参数。

CS9950/CS9950A 程控接地电阻测试仪特点:

- 采用 240X64 图形点阵液晶显示器显示设置参数及测试参数, 显示醒目、直观。
- 液晶对比度、蜂鸣器的音量、PASS 信号的保持时间可通过按键进行调节。
- 具有 50 个记忆组容量, 每组可设置 30 个测试步。
- 用户可根据需要任意设置记忆组的名称, 长度最大为 14。
- 具有中英文操作界面。
- 用户可使用任一步骤进行单步测试或多步连续测试。
- 整流电路采用 RMS-DC 转换器, 可真实反映测试仪的输出电流值。
- 标配 PLC 接口, 选配 RS232C、RS485、GPIB、USB、PRINTER 接口。
- 通过 PLC 接口可控制 8 个记忆组; 可选择 PLC 测试信号是电平信号还是触点信号; 如果为电平信号, 测试仪在测试时, PLC 输出 24V 的电平。
- 具有效验提示功能; 当测试仪使用 12 个月后, 测试仪自动给出提示信息。
- 测试结果可保存在测试仪的内部, 最多可保存 9999 条; 测试结果可通过 RS232 接口导入到计算机中。



CS9950/CS9950A 程控接地电阻测试仪技术指标:

型号	CS9950	CS9950A
电流范围	(3.00~30)A	(3.00~25)A
分辨率	0.01A	0.01A
准确度	±(1%+0.2A)	±(1%+0.2A)
外形尺寸	宽×高×深 = 286mm×95mm×375mm	
重量(约)	10kg(净重)11.8kg(装运重量)	

◆ 标配附件



CS26011-1(红)



CS26011-2(黑)



电源线



更多产品请访问: www.1718port.com www.sell17.com

联系人/技术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110