

### 产品功能



交流电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等工业用电及用电计量检测。

工业控制装置，示波器，谐波分析仪，路径仪，双钳接地电阻测试仪，电缆故障测试仪，电力质量分析仪。

### 产品特点

1. 钳形结构，不必断开被测线路，携带方便，操作简单快速安全可靠。
2. 输入电流范围：0mA~1000A，输出信号：mA/A；mV/A；1A；5A。
3. 输出接口：Φ3.5mm 音频插头/BNC 插头/4.0mm 双香蕉插头/航空插头（选购），线长 2m。
4. 钳口尺寸：Φ70mm。
5. 外形尺寸：223mmX120mmX39mm。
6. 重量：680g
7. 安全等级：CATIII600V。
8. 环保：RoHS。
9. 工作温度：-15° C~60° C
10. 互感器的输入电流、输出信号、输出接口等可按客户要求订制。

### 技术规格

互感器型号	输入电流	输出信号	频率	次级参考负载	精度等级	订货编号
 ETCR070A	500A	1A	40Hz~1kHz	$\leq 2.5VA$	0.5	L0720
	1000A	1A		$\leq 2.5VA$	0.5	L0721
	200A	5A		$\leq 5VA$	2.0	L0722
	500A	5A		$\leq 5VA$	0.5	L0724
	1000A	5A		$\leq 5VA$	0.5	L0725
 ETCR070	0mA~300A	100mA	10Hz~100kHz	$0 \sim 10A \leq 500 \Omega$ $0 \sim 100A \leq 50 \Omega$ $0 \sim 1000A \leq 5 \Omega$	0.5	L0701
	0mA~400A	200mA			0.5	L0702
	0mA~600A	600mA			0.5	L0703
	0mA~1000A	250mA			0.5	L0704
	1A~1000A	1mV/A		$\geq 100k \Omega$	1.0	Y0701