

# 數位風速計型號:AM-4203

當您購買這台數字式風速計時，使您進一步踏入精密儀器的領域，雖然這台風速計是一台複雜的且精密的儀器，但假如能正當使用的話，它將可以使用許多年，請詳細閱讀以下說明及注意事項並且妥善保管這本操作手冊。

## 1. 特性

- \*這台手提式風速計改進，快速正確的顯示測量值，和數位易讀性高的分離遙測感應器。
- \*多功能測量：米/秒(m/s). 公里/小時(km/h). 英呎/分(ft/min).  
浬/小時(knts). 英哩/小時(mile/h).
- \*低磨擦滾珠軸承設計。允許自由移動風翼，在高/低速度還是很規則性的正確。
- \*對於空氣流出，高靈敏度的平衡風葉也能自由地迴轉反應。
- \*傳統性的螺旋風葉，對於經常不可靠的來源，早已將它排除。
- \*"DATA HOLD" 功能為儲存，將想要的讀值留在顯示器上。
- \*大型液晶顯示器，容易讀取，低消耗電能，甚至在高亮度場所亦能清楚的讀出。
- \*小且輕的設計，允許您一手操作。低電池指示。
- \*寬的應用：使用這台風速計去檢查風狀況，測量風速，空氣流出的速度....等。

## 2. 特點：

### 2-1 一般特點：

- 顯示器：13公分(0.5") 液晶顯示器 3 1/2 位數。
- 測量功能：m/s(秒/米). km/h(公里/小時). mile/h(英哩/小時)  
knts(浬/小時) ft/min (英呎/分)
- 工作溫度：攝氏 0°C ~ 50°C
- 工作濕度：最大 80 % RH (攝氏 0°C ~ 50 °C)
- 感應器組成：傳統的螺旋型風葉和低磨擦性的滾珠軸承設計。
- 記憶呼叫：可顯示最大值、最小值、平均值。
- 電源關閉：手動關機或 10 分鐘後自動關機。
- 電源供應：006P 直流 9 伏特電池(高功能型)
- 消耗功率：大約直流 8.3 毫安培
- 重量：381 公克/0.84 磅(包括電池)
- 尺寸：主機 180×72×32 公分 (7.1×2.8×1.3 英吋)
- 感應頭：7.2 公分直徑
- 標準配件：說明書.....1 本
- 感應頭：.....1 個
- 塑膠盒：.....1 個

## 2-2 電氣特點

### A. 風速

功 能	範 圍	解 析 度	誤 差 度
米/秒	0.4-25 m/s	0.1 m/s	±(2%+1d)
公里/小時	1.4-90 km/h	0.1 km/h	
英哩/小時	0.9-55.9 mile/h	0.1 mile/h	
浬/小時	0.8-48.6 knots	0.1 knots	
英呎/分	80-4930 ft/min	10 ft/min	±(2%+20d)

### B. 溫度

範 圍	0°C ~50°C /32°F~122°F
解 析 度	0.1°C ~0.1°F
誤 差 度	0.8°C / 1.5°F

## 3. 面板說明

- 3-1 顯示器
- 3-2 ON/OFF 開關鈕
- 3-3 資料保存鈕
- 3-4 選擇功能攝氏/華氏
- 3-5 顯示器亮度調整鈕
- 3-6 記憶記錄鈕
- 3-7 記憶呼叫鈕
- 3-8 功能(米/秒. 公里/小時. 英呎/分. 浬/小時. 英哩/小時).
- 3-9 感測頭
- 3-10 感測手把
- 3-11 感測插頭
- 3-12 感測輸入插座
- 3-13 RS-232 輸出孔
- 3-14 電池室



#### 4. 測量方法

1. 結合感測插頭(3-11)至感測輸入插座內(3-12).
2. 按"POWER"開啟電源on狀態(3-2).
3. 選擇適用溫度功能攝氏/華氏(3-4).
4. 按下資料鎖定鈕(3-3), 顯示幕出現"D.H"符號表示目前鎖定. 再按即一次消失.
5. 記憶記錄(最大值. 最小值. 平均值),
  - (a). 測量時按下記錄鈕(3-6), 顯示幕出現"REC"符號表示記錄中, 再按一次即消失.
  - (b). 測量時按下記錄鈕(3-6), 再按呼叫鈕(3-7), 第一次出現"最大值"MAX".
  - (c). 再按呼叫鈕(3-7), 第二次出現"最小值"MIN".
  - (d). 再按呼叫鈕(3-7), 第三次出現"平均值"AVG".
  - (e). 按下記錄鈕(3-6), 即可解除恢復正常工作.

#### 5. 自動關機或長久開機

當儀器未使用任何按鈕, 於十分鐘後自動關機, 長時間開機請按(3-6)"RECORD"鈕即可保持.

#### 6. RS-232 介面功能

這儀器特殊介面輸出孔(3-13)3.5公分插頭, 16位元輸出.

#### 7. 電池更換

1. 當左上角出現 "LBT" 符號時, 代表電池已經沒電了 (6.5V -7.5V), 它將告訴您須更換電池.
2. 利用隨身小工具打開電池蓋, 更換新電池, 在把原有電池蓋蓋上.