

说说全自动变比测试仪性能特点和注意事项

**SDBB-183** 全自动变比测试仪性能特点

中文菜单提示、操作简单方便。

变比测量范围大：**1-10000**

功能强大：既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，联接组别可任意选择，一次完成测量 **AB**、

**BC**、**CA** 三相的变比值、误差、联线组别等参数。

测量速度快。(三相同步测完只需十几秒钟)

一次测量完成、自动切断试验电源。

设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据。

测有载变压器，只输入一次变比。

携带方便、适合野外作业。

全自动变比测试仪技术指标

1、量程：**0.9~10000**

2、度：0.1% 字（500 以下）

0.2% 2 字（500~2000）

0.3% 字（2000 以上）

3、分辨率：zui 小 0.0001

4、输出电压：160V、10V 自动换档

5、工作电源：AC220V 50HZ

6、使用温度：-20℃~ 40℃

7、相对湿度：≤85%，不结露

全自动变比测试仪注意事项

使用前请认真阅读本使用说明书。

本仪器户内外均可使用，但应避免雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。

仪器开机后不能将测试引线互相短路或接地等，必须将不用的引线夹悬空处理。

仪器接线要注意黄、绿、红三色分别对应变压器的 A、B、C、三相接线端，不可接错。

对全自动变比测试仪的维修、调整应由公司专业人员进行。

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！