

ZY2008A 型全自动电容电感测试仪特点功能

ZY2008A 型全自动电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外，它的电流测量单元还可兼作 CVT、避雷器等电器设备的测量之用，具有一机多能的功效。

- 1、ZY2008A 型全自动电容电感测试仪量程自动转换；
- 2、大屏幕液晶（320×240 LCD）显示，汉字菜单操作提示；
- 3、储存 2000 个测试数据；
- 4、ZY2008A 型全自动电容电感测试仪具有设置、校正和调试功能；
- 5、实现波形和测量处理数据同屏显示，使测试过程更直观。

- 1、电容量量程： 0.2 μ F~2,000 μ F；
容量范围： 5~20,000 kvar；
测量精度： 0.2 μ F~2 μ F \pm 1%读数 \pm 0.02 μ F；
2 μ F~2,000 μ F \pm 1%读数 \pm 2 个字；
- 2、电感量程： 1mH~9.99H；测量精度： \pm 1.5%读数 \pm 2 个字
- 3、输出测量电压： AC 26V/500VA；50Hz；
- 4、显示方式： 大屏幕液晶显示屏全汉字输出，TP μ p-40 面板式热敏打印机
- 5、ZY2008A 型全自动电容电感测试仪外形 / 重量： 370×370×220 mm / 16 kg
- 6、ZY2008A 型全自动电容电感测试仪工作条件
 - a. 环境温度： 0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C，相对湿度： \leq 90%
 - b. 电 源： AC 220V \pm 10%；50Hz；

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！