

## FHA2S02 数字可变光衰减器

是一种紧凑的便携式仪器。它插入损耗低且衰减范围大，  
从 3dB 到 60dB

### 特点

插入损耗低，衰减范围广

0.05dB/1.0dB 阶段性衰减调整

8 组通用衰减值设定

具备背光功能和自动关机功能

光口 FC/PC

适用波长 1310/1550nm

最大输入功率+25dBm

衰减范围 3~60dB

插入损耗<3dB

衰减幅度 0.05dB/1.0dB

### 技术参数



类别	参数
适用波长	1310/1550nm
光纤类型	单模光纤
信号类型	CW 连续波/调制波
最大输入光功率	+25dBm
衰减范围	3~60dB
分辨率	0.05dB
回波损耗	>60dB(APC 面), >50dB(PC 面)
插入损耗	3dB
电源	2 节 5 号充电电池(可连续使用 20 小时)
工作温度	-10°C~+50°C
贮存温度	-20°C~+70°C
尺寸/重量	160L×76W×.45H(mm)/ 260g
附件	5 号镍氢充电电池×2、FC/SC 适配头各 2 个、电源适配器、软包、说明书