

















# 中霍®传感 CHCS®Transducer 中霍®传感 CHCS®Transducer

## 闭环原理的霍尔电流传感器固定盘式安装产品目录

型号 Type	额定输入电流 Primary Nominal Input	电流测量范围 Measuring range (Maximum current)	额定输出 Secondary Nominal		响应频率/最大值 BW KHZ	隔离电压 Insulation voltage (50HZ, 1 min)	工作温度 TA	准确度/线性度 Accuracy/Linearity	电源电压 Supply Voltage	响应时间 Response Time	安装方式connection			外形 Photo
			常规输出 Conventional	是否可自定义 Can be							PCB	穿孔 Aperture, busbar, other	固定安装 fixed installations	
CHCS-GB系列	10Arms~50Arms	80Arms	0~±5V	是/Y	0-80KHz	3.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±18V	≤1uS	×	Ø6.5mm	√	
CHCS-BSM系列	50Arms~300Arms	900Arms	50mArms~100mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±18V	≤1uS	×	10mm X 20mm	√	
CHCS-EM系列	50Arms~300Arms	400Arms	0~±5V	是/Y	0-80KHz	6.0kV	-25℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±18V	≤1uS	×	Ø20mm	√	
CHCS-FM系列	200Arms~500Arms	2000Arms	100mArms~100mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	41mm X 12mm	√	

CHCS-UM系列	100Arms~ 400Arms	900Arms	100mArms~ 133.3mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.2%/0.1%	±12V~ ±18V	≤1uS	×	Ø20mm	√	
CHCS-LTA系列	50Arms~ 300Arms	500Arms	50mArms~ 150mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~ ±18V	≤1uS	×	Ø20mm	√	
CHCS-LTR系列	50Arms~ 300Arms	900Arms	50mArms~ 100mArms	是/Y	0-150KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.1%/0.1%	±12V~ ±18V	≤1uS	×	Ø20mm	√	
CHCS-LTB- 300A	200Arms~ 500Arms	1000Arms	100mArms	是/Y	0-150KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~ ±18V	≤1uS	×	Ø35mm	√	
CHCS-LF1005 系列	500Arms~ 1000Arms	1800Arms	100mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~ ±24V	≤1uS	×	Ø40mm	√	

CHCS-LFH1005系列	20Arms~1000Arms	2000Arms	4mArms~200mArms	是/Y	0-200KHz	8.0kV	-40℃-85℃	0.1%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø40mm	√	
CHCS-TS系列	500Arms~1000Arms	1500Arms	100mArms~200mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø40mm	√	
CHCS-TSH系列	20Arms~1000Arms	2500Arms	4mArms~200mArms	是/Y	0-200KHz	8.0kV	-40℃-85℃	0.1%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø40mm	√	
CHCS-LF2005系列	500Arms~2000Arms	3000Arms	100mArms~400mArms	是/Y	0-100KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø60mm	√	
CHCS-LFH2005系列	500Arms~2000Arms	3000Arms	100mArms~400mArms	是/Y	0-200KHz	8.0kV	-40℃-85℃	0.1%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø60mm	√	
CHCS-LF120系列	1000Arms~3000Arms	4500Arms	200mArms~600mArms	是/Y	0-80KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø120mm	√	
CHCS-LF160系列	1000Arms~3000Arms	6000Arms	200mArms~666mArms	是/Y	0-80KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/0.1%	±12V~±24V	≤1uS	×	Ø160mm	√	

CHCS-ITH-200S系列	200Arms	300Arms	200mArms	是/Y	0-300KHz	2.5kV	-40℃-85℃	10ppm/2ppm	±12V~ ±15V	≤1uS	×	Ø28mm	√	
CHCS-ITH-1000S系列	1000Arms	1500Arms	200mArms	是/Y	0-100KHz	5kV	-40℃-85℃	100ppm/50ppm	±15V~ ±24V	≤1uS	×	Ø40mm	√	
CHCS-ITH-3000S系列	3000Arms	3150Arms	600mArms	是/Y	0-100KHz	5kV	-40℃-85℃	100ppm/50ppm	±18V~ ±28V	≤1uS	×	Ø60mm	√	
<p>以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快送达您！</p> <p>TEL: 江南 15251851604 ; 姚' 15195898212 Email: duan@csch.com.cn ; yao@csch.com.cn</p>														







